


Таблица сравнительных характеристик приемников для референчных станций Trimble


Серия специализированных приемников, производства компании Trimble Navigation Limited, для работы в больших и малых сетях референчных станций.



NetR3



NetRS



NetR5



NetR8

| <u>Характеристика</u> | <u>NetR3</u> | <u>NetRS</u> | <u>NetR5</u> | <u>NetR8</u> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Технология Trimble R-Track™ (L2C) | Да | Да | Да | Да |
| Технология Trimble Advanced Maxwell™ custom survey GNSS chip | Да | Да | Да | Да |
| Технология Trimble Low elevation tracking | Да | Да | Да | Да |
| Обработка сигналов GPS L5 | опция | Нет | Да | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да | Нет | Да | Да |
| Вход внешней частоты | Нет | Да | Нет | Да |
| Питание через Ethernet (PoE) | Нет | Нет | Нет | Да |
| Каналов | 72 | 39 | 72 | 76 |
| Вывод потока данных | Да | Да | Да | Да |
| Несколько сессий сбора данных | Нет | Да | Нет | 5 |
| Встроенная батарея | Да | Нет | Да | Да |
| RTK процессор для контроля целостности полевых данных | опция | Нет | Да | Да |
| RTK engine | опция | Да | Да | Да |
| PPS вывод импульса в секунду | Нет | Да | опция | Да |
| Вход маркеров событий | Нет | Да | Нет | Да |
| Задаваемый порог напряжения для отключения/включения | Нет | Нет | Нет | Да |
| Портативная базовая станция | Нет | Да | Да | Да |
| Полный последовательный D9 порт | Нет | Да | Нет | Да |
| Частота записи данных | 20 Hz | 10 Hz | 20 Hz | 50 Hz |
| Емкость встроенной памяти | 64 MB опция | 1 GB | 64 MB | 4 GB |
| Поддержка внешней памяти | Нет | Нет | Да USB | Нет |
| RT-17 | Да | Да | Да | Да |
| RT-27 | Да | Нет | Да | Да |
| CMR и CMR+ | Нет | Да | Да | Да |
| RTCM 2.1 и 2.3 | Нет | Да | Да | Да |
| RTCM 3.x | Нет | Нет | Да | Да |
| NMEA | Да | Нет | Да | Да |
| Bluetooth | Нет | Нет | Нет | 3 соед |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да |

| | | | | |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|
| NTRIP клиент/сервер | | Нет | Да | Да |
| NTRIP Caster | | | | 3 x 10 |
| TCP клиент | Да | Нет | Да | Да |
| Извещения по E-mail | Да | Нет | Да | Да |
| Передняя панель | Да | Нет | Да | Да |
| Последовательный порт | 2 | 4 | 2 | 3 |
| FTP сервер | | Да | Да | Да |
| FTP push | | Нет | Да | Да |
| HTTP | Да | Да | Да | Да |
| HTTPS | | Да | Нет | Да |
| IP фильтрация | | Да | Нет | Да |
| Поддержка Proxu сервера | | | | Да |
| Поддержка таблицы маршрутизации | | | | Да |

